

NOTICE

Télécommande Beninca - Modèles TO.GO AK



Introduction

Cette notice simplifiée proposée par Domobip s'applique au modèle TO.GO AK, identifiable par sa coque blanche et ses boutons noirs.

Ce modèle peut fonctionner en code tournant avancé ou en code fixe :

- Le code fixe a été intégrée principalement pour permettre de copier des télécommandes TO.GO WP à switchs et TO.GO WK, ces dernières étant utilisées dans des installations obsolètes.
- Le code tournant avancé (ARC) est une technologie propre à Beninca et est utilisée pour les installations récentes. Elle a été intégrée sur les modèles TO.GO AK pour être utilisables lorsque l'électronique à code fixe ou à switchs obsolètes devra être remplacée, le tout sans avoir à acheter d'autres télécommandes.



Le modèle TO.GO WP obsolète
Identifiable par sa coque blanche et ses boutons noirs plus longs
Possède un bouton caché à l'arrière avec des switchs



NOTICE

Si le modèle TO.GO AK est le moins disponible sous la forme de contrefaçons sur le web parmi les modèles TO.GO, ce n'est pas le cas de ses prédécesseurs TO.GO WP et TO.GO WK. La principale façon de les identifier est l'absence de logo Beninca sur la face avant. Il est important de rappeler que les modèles TO.GO WP et TO.GO WK ne sont plus fabriquées par la marque depuis des années.

Caractéristiques Techniques

Le modèle TO.GO AK dispose des caractéristiques suivantes :

- 2 boutons (TO.GO 2 AK) ou 4 boutons (TO.GO 4 AK) indépendants programmables
- Fréquence 433,92 Mhz
- Une pile CR2032 neuve est systématiquement incluse à la sortie d'usine
- Technologie à code fixe ou code tournant avancé (ARC)
- La portée dépend de l'installation, de l'environnement et de la fréquence
- La notice officielle n'est disponible que sous la forme d'un QR code, disponible sur l'emballage
- Une télécommande authentique a un logo Beninca sérigraphié à l'avant du boîtier et la norme CE figure au dos

Programmation

Une personne non propriétaire de la motorisation, comme un locataire, ne peut pas programmer la télécommande et doit systématiquement passer par son propriétaire

La très grande majorité des télécommandes TO.GO AK sont achetées à ce jour pour copier des télécommandes TO.GO AK utilisant du code fixe, ou bien des télécommandes TO.GO WP ou TO.GO WK.

Cette notice aura donc pour but de présenter la programmation par copie. Si toutefois vous souhaitez enregistrer cette télécommande en code tournant avancé, nous vous invitons à consulter la notice que nous avons créé pour le modèle **TO.GO A**, car le comportement de la télécommande et l'enregistrement seront **exactement les mêmes, sans prérequis**.

NOTICE

Il existe deux façons de dupliquer les télécommandes TO.GO AK :

- Clonage rapide : Avec une seule manipulation, **tous les boutons de votre télécommande d'origine sont dupliqués** sur la TO.GO AK et **sur les mêmes touches** (pensez à avoir 4 boutons sur la TO.GO AK si nécessaire).
- Clonage avancé : Vous choisissez le bouton à copier sur la télécommande originale et le bouton de la nouvelle à dupliquer. Il faudra faire la manipulation **pour chaque bouton à programmer** de la nouvelle télécommande.

Rappel : Le clonage fonctionne uniquement :

- À partir d'une télécommande TO.GO AK qui fonctionne encore et qui utilise le code fixe (pas le code tournant avancé)
- OU à partir d'une télécommande TO.GO WP ou TO.GO WK qui fonctionne encore
- ET si la fonction **duplication** ou **copropriété** de l'électronique du moteur si l'une d'elles est disponible sur votre installation **n'est pas activée**.

Clonage rapide

- Sur la nouvelle télécommande AK, maintenez l'appui sur le bouton en haut à gauche. Après 5 secondes, la LED clignote rapidement, et après 15 secondes, la LED ralentit.
- Sans relâcher l'appui sur ce bouton, vous avez 15 secondes dès que la LED ralentit pour placer la télécommande à copier côte à côte, à gauche de la nouvelle et à quelques millimètres de distance. Puis, maintenez l'appui sur n'importe quel bouton fonctionnel de la télécommande à copier.
- La procédure a fonctionné si la LED de la nouvelle télécommande AK s'éteint pendant la manipulation et avant ce délai de 15 secondes. Vous pouvez relâcher l'appui sur toutes les touches et tester la nouvelle télécommande.

Note : Il est nécessaire d'attendre **une minute** pour recommencer si vous n'allez pas au bout des étapes ou si la tentative a été infructueuse. Si vous n'y arrivez pas après plusieurs tentatives, réessayez en plaçant les télécommandes face-à-face et non côte-à-côte.

NOTICE

Clonage avancé

- Sur la nouvelle télécommande AK, maintenez l'appui sur le bouton à programmer. Après 5 secondes, la LED clignote rapidement.
- Sans relâcher l'appui sur ce bouton, vous avez 10 secondes pour placer la télécommande à copier côte à côte, à gauche de la nouvelle et à quelques millimètres de distance. Puis, maintenez l'appui sur le bouton à cloner.
- La procédure a fonctionné si la LED de la nouvelle télécommande AK s'éteint pendant la manipulation et avant ce délai de 10 secondes. Vous pouvez relâcher l'appui sur toutes les touches, tester le bouton de la nouvelle télécommande et reproduire les étapes pour les autres boutons à dupliquer.

Note : Il est nécessaire d'attendre **une minute** pour recommencer si vous n'allez pas au bout des étapes ou si la tentative a été infructueuse. Si vous n'y arrivez pas après plusieurs tentatives, réessayez en plaçant les télécommandes face-à-face et non côte-à-côte.

Conformité

Domobip garantit à ses clients la vente de télécommandes TO.GO **authentiques**, conformes aux **normes européennes en vigueur** et portant le **marquage CE**.

Chaque télécommande Beninca bénéficie d'une garantie de **2 ans**, selon les **conditions définies par le fabricant**.

Cette notice a été rédigée par Domobip à titre informatif.

- Elle ne constitue **pas** la notice officielle du fabricant Beninca.
- Elle est librement **accessible à tous**, sous réserve de ne **pas être modifiée ni diffusée à des fins commerciales sans autorisation préalable**.

Les télécommandes Beninca sont disponibles sur domobip.com.

Dernière mise à jour de la notice le 13 octobre 2025.